



possibilité d'installer des postes intérieurs supplémentaires

possibilité de relayer les appels sur un carillon mobile

2 commandes d'ouverture à distance pré-équipées

haute protection anti-pluie et anti-vandale
câblage 2 fils standard non polarisés

Le kit comprend : 1 plaque d'appel - 1 poste intérieur - 1 alimentation

Référence : 1122/61

Câblage poste intérieur / plaque d'appel :

- 2 fils standard non polarisés (possibilité de récupérer un câblage existant).
- Pré-équipement des commandes à distance sans passage de fils supplémentaires

Poste intérieur audio "Mains-libres"

- Poste mains-libres : pas de combiné, pas de fils qui pendent ou s'entortillent !
- Haut-parleur d'écoute, sonnerie et micro.
- 2 mélodies au choix.
- 3 positions de volume de sonnerie : fort - moyen - coupure de la sonnerie.
- Signalisation de la coupure de sonnerie par un témoin rouge
- Touche de prise d'appel et de fin de communication.
- Touche d'ouverture de porte.
- 2ème commande (motorisation de portail, par exemple)
- Voyant de signalisation porte extérieure ouverte (2 fils supplémentaires).
- Design : ABS blanc finition satinée.
- Fixation murale (avec ajustement de verticalité - chevilles et vis fournies).

Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 postes supplémentaires

Plaque d'appel étanche (IP44) et anti-vandale

- Finition aluminium.
- Bouton d'appel lumineux avec porte-étiquette.
- Commande d'ouverture de porte.
- Pré-équipement pour gâche de porte et ouverture de portail motorisé.
- Pose en saillie ou encastrée (kit en option).

Dimensions (H x L x P) :

- Poste : 195 x 90 x 40 mm
- Plaque : 185 x 99 x 35 mm.

Alimentation :

- Transformateur 230V/12V-1,1A (Boîtier modulaire rail DIN 3 modules)

KIT PORTIER VILLA AUDIO - POSTE MAINS-LIBRES

Accessoires

- Poste intérieur mains-libres supplémentaire (réf. : 1122/62).
- Kit d'encastrement de la plaque d'appel (réf. 1122/60).