

## KIT PORTIER VILLA AUDIO - POSTE À COMBINÉ



1122/31

possibilité d'installer des postes intérieurs supplémentaires

possibilité de relayer les appels sur un carillon mobile

2 commandes d'ouverture à distance pré-équipées

haute protection anti-pluie et anti-vandale  
câblage 2 fils standard non polarisés

**Le kit comprend : plaque d'appel - poste intérieur - alimentation**

**Référence : 1122/31**

**Câblage poste intérieur / plaque d'appel :**

- 2 fils standard non polarisés (possibilité de récupérer un câblage existant).
- Pré-équipement des commandes à distance sans passage de fils supplémentaires

**Poste intérieur audio à combiné**

- Combiné haut-parleur, sonnerie et micro relié par cordon spiralé (prise RJ).
- 1 touche d'ouverture de porte.
- 2ème commande disponible sans ajout de fil (ouverture portail par ex.)
- 2 emplacements pour ajout de touches supplémentaires.
- 3 positions de volume de sonnerie : fort - moyen - coupure de la sonnerie.
- Signalisation de la coupure de sonnerie par un témoin rouge.
- Design : ABS blanc finition satinée.
- Fixation murale avec ajustement de verticalité (chevilles et vis fournies).

**Plaque d'appel étanche (IP44) et anti-vandale**

- Finition aluminium.
- Bouton d'appel lumineux avec porte-étiquette.
- Commande d'ouverture de porte.
- Pré-équipement 2 commandes (gâche électrique, bouton d'ouverture...).
- Pose en saillie ou encastrée (kit en option).

**Dimensions (H x L x P) :**

- Poste : 225 x 90 x 50 mm
- Plaque : 185 x 99 x 24 mm.

**Alimentation :**

- Transformateur 230V/12V-1,1A (Boîtier modulaire rail DIN 3 modules)

**Accessoires :**

- Poste intérieur supplémentaire (réf. : 1129/52).

## KIT PORTIER VILLA AUDIO - POSTE À COMBINÉ

- Kit d'encastrement de la plaque d'appel (réf. 1122/60).
- Lot de 8 touches supplémentaires avec contacts (réf. 1134/55)